

Geldwagen- und Kofferschleusen

Modell 100

Verwendung

Das Modell 100 ist eine manipulations-sichere Kofferschleuse für den Thekeneinbau im Innen- oder Außenbereich.

Sie ist vorgesehen für Landeszentralbanken, Supermärkte oder vergleichbaren Einrichtungen für die Durchgabe größerer Geldmengen oder Waren in Koffern oder ähnlichen Behältern.

Sie entspricht den Kriterien der Beschussklasse FB4 mit Zertifikat.



In Modell 7120 kann das Modell 100 mit Modell 20 oder 20 spät kombiniert werden.

Eigenschaften und Sicherheit

- Kofferschleuse mit wechselweise zu öffnendem Türen für den Thekeneinbau.
- Die Schleusenbetätigung erfolgt elektromechanisch über Bedientableau. Durch die Sicherheitsbetätigung ist immer nur eine Tür zu öffnen. Zusätzlich sind die Türen mechanisch gesichert. Manipulationen sind nicht möglich. Bei Stromausfall erfolgt automatisch die Umschaltung auf Handbetrieb.
- Die Türen verschwinden im Gehäuse
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen. Das Zertifikat FB4 des zuständigen Beschussamtes liegt vor.
- Auf Wunsch kann das Modell auch ohne elektrischen Antrieb nur für Handbedienung geliefert werden.
- Modell 100 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Kofferschleuse ist eine Stahlblechkonstruktion, die Innenwände des Korpus sind zur Verstärkung mit Edelstahl belegt.
- Sehr gute Abdichtung gegen Staub und Zugluft
- Alle Blechteile sind auf einer Präzisions-Laserschneidanlage gefertigt.
- Das Modell 100 ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

Geldwagen- und Kofferschleusen

Modell 100

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1000
Tiefe	650
Höhe	850

Lichte Durchgabe Schleuse

Breite	400
Tiefe	540
Höhe	700

Sonderausführung S1

Breite B1	$2 \times B + 200$
Tiefe T1	$T + 110$
Höhe H1	$H + 150$

Gewicht

200 kg

Sonstiges

- Modell 100 kann auch in höheren Beschussklassen bis FB6 ausgeführt werden.
- Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Beschichtungsfarben nach RAL-Tabelle sind möglich.

Einbauhinweise und Maße

Modell 100 ist fertig verkabelt und vorbereitet für den problemlosen Einbau in eine vorhandene Theke. Es kann sowohl unter einer Theke, als auch unter einem Fensterelement (z. B. Modell 7020) eingebaut werden. Bitte eine 230 V Steckdose in Schalternähe auf der Kassenseite vorsehen. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

