

Geldwagen- und Kofferschleusen

Modell 105

Verwendung

Das Modell 105 ist eine manipulations-sichere Kofferschleuse mit Schwenktüren, vorbereitet für den Thekeneinbau im Innen- oder Außenbereich.

Sie ist vorgesehen für Landeszentralbanken, Supermärkten oder vergleichbaren Einrichtungen für die Durchgabe größerer Geldmengen in Koffern oder ähnlichen Behältern in wie.

Sie entspricht den Kriterien der Beschussklasse FB4.



Eigenschaften und Sicherheit

- Kofferschleuse mit wechselweise zu öffnenden Schwenktüren für den Thekeneinbau.
- Die Schleusenbetätigung erfolgt elektromechanisch über Bedientableau. Durch die Sicherheitsbetätigung ist immer nur eine Tür zu öffnen. Zusätzlich sind die Türen mechanisch gesichert. Manipulationen sind nicht möglich.
- Die Türen können paarweise beliebig angeschlagen werden. Der Öffnungswinkel beträgt jeweils 90°.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen. Das Zertifikat FB4 des zuständigen Beschussamtes liegt vor.
- Modell 105 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Kofferschleuse ist eine Stahlblechkonstruktion, die Innenwände des Korpus sind zur Verstärkung mit Edelstahl belegt.
- Türlager und Türverriegelung sind sehr robust ausgelegt.
- Alle Blechteile sind auf einer Präzisions-Laserschneidanlage gefertigt.
- Das Modell 105 ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.



Geldwagen- und Kofferschleusen

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	650
Tiefe	650
Höhe	650

Lichte Durchgabe Schleuse

Breite	442
Tiefe	555
Höhe	535

Außenmaße

(Modell 106 für Geldwagen)

Breite	1000
Tiefe	1000
Höhe	1000

Gewicht

180 kg

Sonstiges

- Als Modell 106 ist die Schleuse auch als Geldwagenschleuse bodenbündig erhältlich. Geldwagen können barrierefrei eingeschoben werden.
- Ausführungen in anderen Abmessungen und anderen Beschichtungsfarben nach RAL-Tabelle sind möglich.

Modell 105

Einbauhinweise und Maße

Modell 105 ist fertig verkabelt und vorbereitet für den problemlosen Einbau in eine vorhandene Theke. Es kann sowohl unter einer Theke, als auch unter einem Fensterelement (z. B. Modell 7020) eingebaut werden. Bitte eine 230 V Steckdose in Schalternähe auf der Kassenseite vorsehen. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

